
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE
GMINY MIEROSZÓW
ADRES INWESTYCJI: UL. LEŚNA 11-12 DZ. NR 12, 39, 43, 20/12, 21, 23 OBRĘB:
MIEROSZÓW 2
NAZWA INWESTORA: GMINA MIEROSZÓW
ADRES INWESTORA: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1
58-350 MIEROSZÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Robert Nawrot

DATA OPRACOWANIA:

Styczeń 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Styczeń 2026

Data zatwierdzenia

Oświetlenie uliczne

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Oświetlenie uliczne					
1		SIECI ZEWNĘTRZNE			
1.1		Oświetlenie terenu			
1 d.1.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - Słup 10,5m wraz z uchwytem hakowym	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x50 mm ² - AsXSn 3x16mm ²	km		
		0,067	km	0,067	
				RAZEM	0,067
3 d.1.1	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem FeZn 30x4	metr		
		31	metr	31,000	
				RAZEM	31,000
4 d.1.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - LED	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Wysięgnik 1,0m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 14m - LgY 3x2,5	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.1	analiza własna	Zajęcie pasa drogowego od 20% do 50% szerokości pasa drogowego	m ²		
		106 * 2	m ²	212,000	
				RAZEM	212,000